

I/V 转换标准电阻

特点

- 重量轻，体积小
- 阻值范围从1 Ω 到 100 kΩ

描述

ATV系列是一款电流电压转换器，利用电压表测量电流。
它体积小，重量轻，可以直接连接电压表，操作简单。



| 参数 | | | | | | |
|---------|--------|------|--------|--------|--------|------|
| 系列 | 标称值 | 准确度 | 温度系数 | 最大工作电流 | 最大工作电压 | 额定功率 |
| | | % | ppm/°C | mA | V | W |
| ATV-1R0 | 1 Ω | ±0.1 | ±2.5 | 500 | 0.50 | 0.25 |
| ATV-100 | 10 Ω | | | 100 | 1.00 | 0.1 |
| ATV-101 | 100 Ω | | | 31.6 | 3.16 | |
| ATV-102 | 1 kΩ | | | 10.0 | 10.0 | |
| ATV-103 | 10 kΩ | | | 3.16 | 31.6 | |
| ATV-104 | 100 kΩ | | | 1.00 | 100 | |