

電流/電圧変換器 ATVシリーズ

特長

- 小型軽量
- 1 Ω～100 kΩの充実のラインアップ
- 抵抗素子には当社の超精密金属箔抵抗器を使用し、極めて低い抵抗温度係数を実現

概要

電流を電圧計で測定するための電流/電圧変換アダプタです。
電圧計に直接装着する、小型軽量タイプで、現場作業の負担を大きく軽減します。



仕様						
形式	公称抵抗値	精度	抵抗温度係数	最高使用電流	最高使用電圧	定格電力
		%	ppm/°C	mA	V	W
ATV-1R0	1 Ω	±0.1	±2.5	500	0.50	0.1
ATV-100	10 Ω			100	1.00	
ATV-101	100 Ω			31.6	3.16	
ATV-102	1 kΩ			10.0	10.0	
ATV-103	10 kΩ			3.16	31.6	
ATV-104	100 kΩ			1.00	100	